


WR159(BJ58)标准增益喇叭天线, RWHA159-10
4.64-7.05GHz, 增益10dB, FDP58(UDR)矩形法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	4.64-7.05GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.25 Max		
增益	10 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA159-10, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
波导及法兰	WR159(BJ58), FDP58(UDR)矩形法兰	波导主体	Aluminum, Light blue painted
外形尺寸	100(L)*83(W)*63(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

