


# WR284(BJ32)标准增益喇叭天线, 同轴N母头输入, RWHAO284N-15 2.6-3.95GHz, 增益15dB, FDP32矩形平法兰, 正交, 带支架

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



## 电气与环境性能

|       |             |    |        |
|-------|-------------|----|--------|
| 频率范围  | 2.6-3.95GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 电压驻波比 | 1.5 Max     |    |        |
| 增益    | 15 dBi      |    |        |

## 产品和材料信息

|        |                                         |       |                            |
|--------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RWHAO284N-15, 专业型, 带支架                  | 产品类型  | 标准增益喇叭天线                   |
| 连接器类型  | N母头, 正交                                 | 连接器主体 | Nickel plated brass        |
| 波导及法兰  | WR284(BJ32), FDP32矩形平法兰                 | 波导主体  | Aluminum, Light blue paint |
| 内腔/内导体 | Aluminum, electric conductive oxidation |       |                            |
| 外形尺寸   | 324(L)*275(W)*190(H)mm                  | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

